FOSCAM®

Skrócona instrukcja instalacji

Kamera IP HD z obsługą sieci P2P





Zawartość opakowania



Dysk CD



Zasilacz sieciowy

V1.3





Þ





1 Informacje podstawowe

Identyfikacja elementów zestawu



I AN-

WPS/Reset Punkt dostępowy Zasilanie

Instalacja sprzętu

1. Obróć podstawę kamery tak, aby wyrównać punkty a i b. To umożliwi zdjęciepłyty montażowej.

2. Załóż płytę montażową na ścianę lub sufit i przymocuj ją dołączonymi do zestawu wkrętami.

3. Wyrównaj punkty a i b tak, aby umieścić podstawę kamery w płycie montażowej. Obróć podstawę tak, aby punkty a i b nie były już wyrównane, dzięki czemu kamera będzie w bezpieczny sposób zamontowana do podstawy.





F



- kamery.
- wodowego.

Pobieranie aplikacji "Foscam"

Podłączanie sprzętu



1. Podłacz zasilacz sieciowy do kamery.

2. Włącz ruter bezprzewodowy.

Przed rozpoczęciem:

• Upewnij się, że smartfon znajduje się w pobliżu

 Nie podłączaj kamery za pomocą przewodu Ethernet, jeśli chcesz korzystać z połączenia bezprze-

• Upewnij się, że smartfon jest podłączony do rutera bezprzewodowego

Stan kontrolki Wi-Fi:

Kontrolka Wi-Fi	Opis
Wyłączona	Brak połączenia Wi-Fi
Oświetlacz	Połączenie przewodowe
Miga co 0,1 sekundy	Włączanie punktu dostępowego
Miga co 0,2 sekundy	Włączanie trybu EZLink (domyślnie)
Miga co 0,4 sekundy	Podłączanie WPS
Wolno miga co sekundę	Sieć W-Fi podłączona

2 Dodaj kamere IP

Kamere Foscam IP można dodać za pomocą smartfonu. 1. Pobierz aplikacie

Jeśli posiadasz w telefonie aplikacje do skanowania kodów QR, możesz z niej skorzystać, skanujac kod QR znajdujący się na przedniej okładce niniejszej skróconej instrukcji instalacji. Wyświetlona zostanie strona pobierania aplikacji Foscam. Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji wyświetlona zostanie zamieszczona poniżej ikona aplikacji.



Uwaga:

W przypadku braku aplikacji do skanowania kodów QR w telefonie można przejść do sklepu App Store lub Google Play Store i wyszukać termin "Foscam". Odszukaj aplikacje mającą taką samą ikone jak przedstawiona powyżej i pobierz ją na swoje urządzenie. Sprawdź, czy pobrana aplikacja została stworzona przez firmę ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co. LTD.

2. Dodaj kamere IP

Uruchom aplikację i zarejestruj konto Foscam. Po zalogowaniu wybierz przycisk "+" w aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji, aby dodać kamere.

3 Uzyskaj dostep do kamery IP

Dostep do kamery Foscam można również uzyskać za pomoca naszego portalu P2P: https://www.myfoscam.com, na komputerze PC z systemem Windows i przegladarka Internet Explorer.

Jeśli kamera IP została już zarejestrowana i dodana do aplikacji Foscam, nie ma potrzeby jej ponownego rejestrowania. Zamiast tego należy się zalogować i uzyskać dostep do kamery bezpośrednio, za pomoca aplikacji lub przegladarki.



Alternatywnie, zamiast uzyskiwać dostęp do kamery przy pomocy portalu P2P, można uzyskać do niej dostep bezpośrednio przez sieć lokalna i zdalnie, korzystając z usługi przekierowania portów. Pobierz narzędzie "IP Camera Search Tool" z witryny http://www.foscam.com.



Ikona skrótu dla systemu operacyjnego Windows



Ikona skrótu dla systemu operacyjnego Mac`

Nie pamiętam nazwy użytkownika / hasła

1. Naciśnii i przytrzymaj przycisk "Reset" kamery przez około 10 sekund przy właczonej kamerze, następnie zwolnii przycisk.

Uwaga:

4 Często zadawane pytania

Przywróć ustawienia fabryczne kamery:

- 2. Po zwolnieniu przycisku należy odczekać 30 sekund, kamera zostanie uruchomiona ponownie i przywrócone zostana ustawienia fabryczne. Przywrócone zostana też nazwa użytkownika i hasło.
- Po przywróceniu ustawień fabrycznych należy ponownie skonfigurować połączenie bezprzewodowe. W tym celu można posłużyć się kreatorem instalacji dostępnym w aplikacji i skonfigurować ponownie łączność bezprzewodową.
- W przypadku niepowodzenia operacji podłączania urządzenia do sieci Wi-Fi przy użyciu kreatora należy skonfigurować sieć Wi-Fi ręcznie, po podłączeniu kamery przewodowo. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostępną w witrynie internetowej firmy, pod adresem http://www.foscam.com.

5 Pomoc techniczna

W przypadku problemów z kamera IP Foscam należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wysłać wiadomość e-mail do głównej siedziby pomocy technicznej firmy Foscam: tech@foscam.com.

Czekamy na Państwa uwagi i sugestie dotyczące ulepszania produktów firmy Foscam.

FOSCAM®

(F FC 📈 🗏

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd

www.foscam.com